



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Цветная уличная камера  
с ИК подсветкой  
Модель HiQ-4601 SIMPLE**



Перед использованием видеокамеры убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

## Описание

Цветная уличная камера видеонаблюдения с ИК подсветкой модели HIQ-4601 SIMPLE предназначена для работы в составе системы охранного видеонаблюдения.

Камера HIQ-4601 SIMPLE выполнена в компактном металлическом корпусе. Светодиодная подсветка позволяет получать изображение высокого качества даже ночью.

Данный тип камер нашел широкое применение в контроле подъездных путей к зданию. Камера соответствует ГОСТ Р 51558-2008.

### Основные характеристики\*

Модель	HIQ-4601 SIMPLE
Тип матрицы	1/2,9" CMOS STV1035
Кол-во пикселей	1280x960
Разрешение	1,3 Мрх
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	76°
Чувствительность	0,01 LUX
Количество светодиодов/ дальность подсветки	30 светодиодов/20 м.
Баланс белого	Автоматический
Контроль усиления	Автоматический
Гамма-коррекция	0,45
Соотношение сигнал/шум	> 48 дБ
Электронный затвор	Автоматический, 1/50-1/100000 с
Видеовыход	Композитный 1,0В р-р 75Ом
Рабочая температура	От -40 до +50°С
Питание	DC 12В, до 500 мА
Размеры	120*70 мм
Вес	720 гр.

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Комплектация

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Цветная уличная камера | 1 шт.; |
| 2. Кронштейн              | 1 шт.; |
| 3. Разъем BNC             | 1 шт.; |
| 4. Разъем питания         | 1 шт.; |
| 5. Крепежный комплект     | 1 шт.; |
| 6. Паспорт                | 1 шт.  |

## Внешний вид устройства



## Подключение камеры

1. С помощью крепежных изделий установите кронштейн на стену.
2. Прикрутите камеру к кронштейну.
3. Подключите видеовыход BNC к монитору (устройству записи), а DC разъем к адаптеру питания.
4. Отрегулируйте положение и направление камеры.

Назначение	+12В	Видео	Общий
Цвет технологического кабеля видео-модуля	Красный	Желтый	Черный
Цвет соединительных проводов BNC и Power plug	Красный	Желтый	Экран

## Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте камеру. Ремонт должен производиться только квалифицированным специалистом.
- 2) Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того, используется она или нет.
- 3) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $-40^{\circ}\text{C}$  и выше  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- 4) Не устанавливайте камеру:
  - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
  - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- 5) Предотвращайте механические повреждения камеры.
- 6) При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры может привести к повреждению оборудования.